

TH7000



I paketet ingår

- 1 st centralenhet med inbyggd siren, nätadapter, batteribackup och manöverpanel
- 1 st magnetkontakt för dörr eller fönster
- 1 st digital rörelsedetektor (om du har valt ett husdjursanpassat larm ingår 1 st husdjursanpassad rörelsedetektor, upp till 30 kg)
- 1 st fjärrkontroll
- 4 st larmdekaler och 1 st larmskylt (A5 format)
- Skruvar och batterier
- Installationsanvisning och användarmanual på svenska
- Fri teknisk support vardagar kl. 08.00-18.00 via telefon eller via mail

Kortfattat har larmet följande funktioner

- Inbyggd
- Inbyggd nätadapter
- Blå bakgrundsbelyst LCD display
- Inbrottslarm
- Överfallslarm
- Inaktivitetslarm, om aktivitet uteblir
- Dellarm/hemmaläge/nattlarm
- Larm vid strömavbrott, teleavbrott och störningsförsök.
- Dörrsignal
- Uppringning vid avlarmning
- Radioövervakning av detektorer
- Medlyssning; lyssna och tala med larmplatsen (Full duplex tvåvägskommunikation)
- Larmmeddelanden presenteras på svenska med tal och display

TH7000 kan ringa upp 4 egna telefonnummer. Larmet meddelar i tal orsak till larm. Det finns även möjlighet att lyssna vad som händer på larmplatsen och prata med den som är där.

Larmet har en display som presenterar alla meddelanden på svenska och genom en enkel knapptryckning får man meddelande uppläst (även det på svenska). Vidare har larmet funktion för att kunna larma delar av hemmet vilket är användbart om man exempelvis vill larma garaget eller källaren nattetid. Fjärrkontroll med fem funktioner medföljer.

Larmet har flera olika funktioner utöver inbrottslarm. Kompletterar du med rökdetektor ringer larmet upp vid brand - bra om ingen är hemma som kan höra brandlarmet.

Överfall/trygghetslarm är inbyggt i fjärrkontrollen. Larmet kan även ställas in så att det larmar om man inte rör sig inom valfritt tidsintervall - bra för äldre där man kan få larm om rörelse/aktivitet uteblir.

Funktion för att larma delar av huset, exempelvis nattetid. Vid strömavbrott ringer larmet upp - bra att ha om man exempelvis har jordfelsbrytare som stänger av strömmen.

Dörrsignal, du kan få en ringsignal när dörren öppnas. Fjärrstyrning innebär att larmet kan slås på eller av på distans, något som kan vara användbart om man skall släppa in hantverkare, men inte vill lämna ut larmkoden.

Genom medlyssningsfunktionen kan man lyssna och tala med den som är på larmplatsen - bra om man vill lyssna på vad som händer på plats när larmet har löst ut. Funktionen uppringning vid avlarmning innebär att larmet ringer upp och meddelar när en viss användare larmar av. Bra om man vill veta när barnen kommer hem.

Du kan enkelt komplettera larmet med en trådlös utesiren med kraftigt blixtljus och batteribackup. TH7000 kan manövreras från separata byggnader genom en 2 vägs manöverpanel med talsyntes och display för meddelanden.

Larmet är förberett för självinstallation och installeras utan förkunskaper om larm. Systemet är trådlöst, så du slipper onödigt kabeldragning i bostaden. Du kan enkelt bygga ut systemet efter dina egna behov.

Ring **020-48 49 10** eller gå till www.tryggahem.se så berättar vi mer.

Trygga Hem Skandinavien AB (publ) • Box 779 • 191 27 Sollentuna

TH7000

Tekniska specifikationer

Antal sektioner	29 st varav 28 trådlösa, 1 trådbunden	Rapportformat	SIA puls 4/2, 1900/1400 Hz, Puls 4/2 1800/2300, Contact ID, Scancom
Krav vid trådbundna sektioner	2,2 k	Meddelande telefoner	Tal eller ton
Räckvidd	180 meter i öppen terräng, kan förlängas med räckviddsförstärkare	Meddelande personsök.	PIN nr, larmtyp, sektionsnummer
Sektionstyper	Volym, volympasser, skal-skydd, skalpasser, fördröjd 1, fördröjd 2, 24 tyst, 24 ljudande, brand, ej larm, överfall, gas och vattenläckage	Arbetstemperatur	0° till 49° C
Användarkoder	8 koder, 4 siffror	Lagringstemperatur	-10°C till + 50°C
Styrningsmöjligheter	Inbyggt tangentbord, manöverpanel, fjärrkontroll, fjärrstyrning via telefon, lokal eller fjärrdator	Storlek, centralenhet (HxBxD)	266 x 206 x 63 mm
Display	Enkelrads, bakgrundsbelyst med 16 tecken samt 4 st LED indikeringar	Vikt, centralenhet	1,4 kg med batteri
Tillkopplingsfunktioner	Borta, hemma, direkt tillkoppling bort, direkt tillkoppling hemma, tvångstilkoppling	Innesiren	Minst 85 dB vid 3 m.
Larmtyper	Tyst larm, larmsiren och internt larm	Tidsangivelse	Centralapparat visar tid och datum
Larmsignal	Inbrott: oavbruten, Brand: trepuls	Strömförsörjning	230 VAC, 50 Hz/9 VAC 1A
Dataöverföring	300 baud, Bell 203 protokoll	Strömförbrukning	65 mA (vila), 500 mA full belastning
Dataöverföring lokalt	Via RS232 seriell port	Säkring utgångar	Siren intern/extern 550 mA
Rapportmottagare	4 st telefonnummer		

Tillbehör *För komplett förteckning se tillbehörlista*

Ni kan enkelt bygga ut systemet efter era egna behov och även i separata byggnader. Exempel:

- Fjärrkontroll med display (2-vägs)
- Magnetkontakt för dörr och fönster
- Optisk rökdetektor
- Utomhusdetektor
- Manöverpanel med tal och display
- Trådlös innesiren med blixtljus
- Utesiren med blixtljus
- GSM sändare